



住宅用火災警報器

光電式偵煙型



商品特性

1. 靈敏度高

本款警報器感度為一種，較市售二種感度靈敏，更能提供充裕的逃生時間

2. 電池供電

使用1顆9V電池供電(鹼性或鋰電池尤佳)，不需接線

3. 警報聲響亮

距離住警器3公尺(m)處，仍可測得85分貝(dB)音壓

4. 更換電池提示

當電池電壓於6.9V-7.5V(伏特)之間，會以閃爍紅燈與短促聲響提醒

5. 安裝容易

使用螺絲，即可固定住警器，更換電池時，將本體自底盤上轉下，即可進行更換

6. 附自動試驗功能

可自動檢測警報器是否正常運作，功能異常時發出警報音提示

7. 品質佳

本商品通過澳洲SAI Global認證，內政部消防署個別認可合格，原廠提供三年保固，並投保一千萬美金商品責任險

本商品經符合內政部消防署認可基準規定



安裝 說明

1. 適合安裝於臥室、客廳、走廊與樓梯間

◎廚房請安裝定溫式住警器

2. 建議每一間臥室、每一層樓皆安裝一台住警器

★警報器的安裝數量，最重要的依據是能讓睡在各處的人都能聽見警報聲

◎警報器檢測煙霧時，可能會受到氣流或障礙物的干擾

商品規格

1. 電源：9V鹼性電池、9V鋰電池

2. 感應器：發光二級體

3. 警報聲：三公尺範圍內85分貝(dB)

4. 運作限制：溫度4.4°C~37.8°C；相對濕度(RH)10%~95%

5. 尺寸：本體約 $\varnothing 106\text{mm} \times 34\text{mm}$ ；安裝底盤約 $\varnothing 104\text{mm}$ (直徑)

6. 重量：約148g(含電池)